

WAKOL Applicatore 90

Scheda tecnica

Campi d' utilizzo

Pistola a tubetto azionata da accumulatori per l'applicazione di colle Wakol in tubetto da 4.200 ml. L' WAKOL Applicatore elettrico 90 è equipaggiato con una testina distributrice da 200 mm per alloggiare WAKOL Ugelli di ricambio, un caricatore rapido e due accumulatori da 18 Volt in una valigetta con base.

Caratteristiche particolari

- adatta per tubetti da 4.200 ml
- caricatore rapido
- Due batterie Bosch Professional GBA 18V 2,0 Ah LI-ION
- compatibile con tutte le batterie Bosch Professional GBA 18V e ProCORE 18V

Caratteristiche tecniche

Materiale fornito:	WAKOL Applicatore elettrico 90, Festina distributrice da 200 mm, 2 accumulatori LI-ION da 18 Volt, Caricatore rapido con indicatore di carica, Valigetta di trasporto con base
Azionamento:	regolabile a, 9 livelli
Supporto:	Tubo di alluminio per tubetti, Diametro 90 mm
Stazione di carica:	Bosch Professional GAL 18V-40 Tensione di carica della batteria: 14,4 V - 18 V, corrente di carica: 4,0 A
Peso:	applicatore WAKOL 90 ca. 5,8 kg, incl. valigetta, testina distributrice, base, caricatore, accumulatori, ca. 14 kg

Servizio Assistenza

Parti di usura e di ricambio sono disponibili presso il Servizio Assistenza della INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH. Non eseguire autonomamente riparazioni sull'azionamento elettrico.

Se l'apparecchio deve essere spedito al Servizio Assistenza, rispettare i seguenti punti:

- Rimuovere gli accumulatori dall'apparecchio e allegarli, non spedire accumulatori con danni meccanici.
- Rimuovere il tubetto di colla, rimuovere event. residui di colla, non spedire la base.

- Allegare una descrizione precisa del difetto e la ricevuta di acquisto.

Spedire a:

INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH
Schönbornstr. 8b
69242 Rettigheim
Tel. +49 (0)7253-9888-55-30
E-Mail: service@innotech-rot.de
www.innotech-rot.de

Non si accettano spedizioni senza pagamento anticipato.

Avvertenze particolari

Gli accumulatori al litio hanno grande potenza. Ricaricare l'accumulatore solo nel caricatore originale. Caricatori non adatti o accumulatori danneggiati possono prendere fuoco. Conservare gli accumulatori sempre puliti e asciutti. Non mettere in cortocircuito gli accumulatori.

Tutti i componenti elettrici sono previsti per lavorare solo in ambienti asciutti.

Garantiamo un'elevata e costante qualità dei nostri prodotti. Tutti i dati indicati si basano sui risultati ottenuti attraverso i test effettuati, dall'esperienza pratica accumulata negli anni e dalla conformità alle specifiche norme tecniche. Le diverse peculiarità dei numerosi materiali utilizzati e le differenti condizioni di posa che non possono essere direttamente da noi influenzate, escludono qualsiasi rivendicazione di responsabilità nei nostri confronti. Per tale motivo si consiglia di eseguire un numero sufficiente di prove pratiche con il materiale di posa da utilizzare. Devono essere anche osservate le indicazioni fornite dal produttore delle pavimentazioni, le norme in vigore e le schede tecniche specifiche dei prodotti utilizzati. Qualora venisse richiesto, saremo lieti di fornirvi una consulenza tecnica mirata.

Le schede tecniche in corso di validità sono scaricabili direttamente dal sito www.wakol.com

Questa scheda tecnica redatta in data 06.11.2023, sostituisce ogni precedente versione.