

WAKOL Aplicador 90

Información técnica

Ámbito de aplicación

Pistola de bolsa tubular alimentada por batería, para la aplicación de adhesivos Wakol en bolsa tubular de 4200 ml. El aplicador 90 WAKOL está equipado con un cabezal distribuidor de 200 mm para alojar las boquillas de recambio Wakol, un cargador rápido y dos baterías de 18 V en maletín con trípode.

Características especiales

- Adecuado para bolsa tubular de 4200 ml
- cargador rápido
- Dos baterías de ion-litio Bosch Professional GBA 18 V 2,0 Ah
- compatible con todas las baterías Bosch Professional GBA de 18 V y ProCORE de 18 V

Datos técnicos

Suministro:	Aplicador 90 WAKOL, cabezal distribuidor 200 mm, Dos baterías de ion-litio Bosch Professional GBA 18 V 2,0 A, cargador rápido con indicador de carga, maletín de transporte con trípode
Impulso:	regulable, 9 niveles
Soporte:	tubo de aluminio para bolsa tubular, diámetro 90 mm
Estación de carga:	Bosch Professional GAL 18V-40 Tensión de carga de la batería: 14,4-18 V, corriente de carga: 4,0 A
Peso:	Aplicador 90 WAKOL, aprox. 5,8 kg incl. maletín, cabezal distribuidor, trípode, cargador, baterías, aprox. 14 kg

Servicio

Las piezas de desgaste y de repuesto se pueden adquirir a través del Servicio técnico de INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH. No realizar reparaciones por cuenta propia en el accionamiento eléctrico.

Si se tuviera que enviar el equipo al Servicio técnico, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Retirar las baterías del equipo y adjuntarlas en el envío. No enviar baterías que presenten daños mecánicos.
- Sacar la bolsa de adhesivo y eliminar los restos de adhesivo, si los hay. No adjuntar el trípode.

- Acompañar de una descripción exacta del fallo y de la factura de compra.

Dirección de envío:

INNOTECH Marketing und Konfektion Rot GmbH
Schönbornstr. 8b
69242 Rettigheim
Tel. +49 (0)7253-9888-55-30
Correo electrónico: service@innotech-rot.de
www.innotech-rot.de

No se aceptarán envíos a portes debidos.

Indicaciones importantes

Las baterías de litio tienen un rendimiento alto. Cargar la batería solo con el cargador original. Los cargadores no adecuados o las baterías dañadas pueden inflamarse. Almacenar las baterías siempre en un lugar limpio y seco. No cortocircuitar las baterías.

Todas las piezas eléctricas están concebidas solo para el trabajo en espacios secos.

Nosotros garantizamos la alta calidad constante de nuestros productos. Todos los datos se basan en ensayos y en la experiencia práctica de muchos años y se refieren a condiciones normalizadas. La gran variedad de materiales empleados y las diferentes condiciones en las obras, que escapan a nuestro control, invalidan las reclamaciones basadas en estos datos. Por eso, recomendamos hacer suficientes ensayos propios. Tener en cuenta las instrucciones de instalación del fabricante del pavimento, así como las hojas informativas y las normas vigentes actualmente. Por lo demás, quedamos a su entera disposición en caso de requerir asesoramiento técnico.

Las hojas de datos del producto se encuentran en su versión más reciente en www.wakol.com.

Con la aparición de esta información técnica, de fecha 06.11.2023, todas las versiones anteriores pierden su validez.